



Specyfikacja Philips Belka LED  
CoreLine BN126C 64.9W 8000lm - 840  
Zimna Biel | 150cm - 1x Poprzez  
Przewód



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 246029                      |
| EAN              | 8719514948860               |
| Kod Producenta   | 94886099                    |
| Producent        | Philips                     |
| Nazwa producenta | BN126C LED80S/840 PSU L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                       |
| Żywotność (h)    | 50000                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 64.9W                              |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 8000lm                             |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 123                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Zawiera żarówkę             | Tak                   |
| Długość                     | 150cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)     |
| Stopień ochrony IP     | IP20                |
| Impact Protection (IK) | IK04 - 0.50 dzuli   |
| Operating Temperature  | -20 to +40          |
| Obudowa                | Stal                |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Kolor bańki            | Biały               |
| Seria                  | BN126C              |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1450 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|